



Scheda Tecnica:

001.EFB-240

Avviamento - Start & Stop



Peso e Misure

| | |
|-----------------|--------------|
| Lunghezza (mm) | 517 |
| Profondità (mm) | 275 |
| Altezza (mm) | 241 |
| Peso | 62 Kg |

Prestazioni

| | |
|----------------------------|--------------|
| Tensione | 12V |
| Capacità (20 ore) | 240Ah |
| Corrente di spunto A (EN1) | 1250A |

Caratteristiche

| | |
|--------------------|-----------|
| Tipo di monoblocco | C |
| Schema di polarità | SX |
| Maniglie | Si |
| Circuito di Sfiato | Si |


Tecnologia

| | |
|---------------------------------|------------|
| Tecnologia | Efb |
| Corrente di carica raccomandata | 24A |

Fissaggi alla base: B00



Terminali: T1



Layout: 3

